

Sipura SPA 1000/2000/2100 – návod zapojení

Adapter SIPURA SPA 1000/2000/2100, je velmi vyspělé zařízení, určené k převedení klasického telefonního přístroje v moderní IP zařízení. Vzhledem k tomu, že jeho konfigurace je velmi komplikovaná a chybné nastavení může způsobit problémy v síti SoftPhone, je tento adapter dodán přednastaven a je potřeba jej pouze zapojit.



V dodávce adapteru SIPURA SPA 1000/2000/2100 jste obdrželi:

- Adapter SIPURA SPA 1000/2000/2100
- Napájecí zdroj pro adapter SIPURA
- Přívodní kabel pro připojení k síti internet

Nejprve je potřeba propojit Adapter SIPURA SPA 1000/2000/2100 se sítí internet. To provedete pomocí dodaného přívodního kabelu, propojením s Vaší sítí. Zdířka je na zadní straně adapteru vedle, přívodu napájení. Konektor, nelze zaměnit, protože je širší, než přívodní zdířka pro zapojení telefonního aparátu (pokud nemáte, k dispozici další zásuvku pro připojení k síti Internet, je potřeba stavající rozšířit pomocí Switche, nebo Routeru. Pokud nemáte k dispozici od Vaše poskytovatele internetu volnou IP adresu, je nutné vždy použít Router).

Následně je potřeba připojit telefonní přístroj do jedné ze dvou zdířek (pouze u SPA 2000/2100, SPA 1000 má zdířku jen jednu) na čelním panelu adapteru SIPURA SPA 1000/2000/2100. Přívodní kabel není součástí dodávky, protože vždy bývá součástí telefonního přístroje.

Poslední krokem je připojení přívodního napájecího kabelu do konektoru na zadní straně adapteru a adapter zapojit do sítě 220V.

Pokud po zvednutí telefonního sluchátka připojeného aparátu uslyšíte český oznamovací tón, můžete volit číslo volaného účastníka. V opačném případě kontaktujte HOTLINE SoftPhone 530 504 333, který Vám zdarma poskytne technickou konzultaci Nostop 24/7/365.

Připojení zpravidla provádí koncový uživatel. O konfiguraci a údržbu se poté stará poskytovatel služby. Zařízení pak v praxi konvertuje hlas do datových paketů pro přenos skrz IP síť. Minimální rychlost je 30Kb/s na telefonování a 80Kb/s na faxování.